



Dogtra-Europe

Immeuble Le Vauban
Parc d'activités de La Verrière
4 rue de Panicalé
78320 La Verrière, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice de synchronisation pour Dogtra 612 C

Synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur NOIR

- 1)** Commencer l'initialisation avec le collier-récepteur étant éteint. Sélectionner le niveau d'intensité "0" sur l'émetteur.
- 2)** Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
- 3)** Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les deux boutons gris de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4 secondes.
- 4)** Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton gris situé sur la face de l'émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

Synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur ORANGE

- 1)** Commencer l'initialisation avec le collier-récepteur étant éteint. Sélectionner le niveau d'intensité "0" sur l'émetteur.
- 2)** Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
- 3)** Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les deux boutons oranges de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4 secondes.
- 4)** Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton orange situé sur la face de l'émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à appeler Dogtra-Europe au +33 (0) 130 62 65 65.